

Störmeldungen der SIM Software

Wenn Sie eine Meldung erhalten haben, die hier nicht aufgeführt ist senden Sie diese bitte an unseren Support.

Meldungen der SIM Software :

Wenn Sie eine Meldung erhalten haben, die hier nicht aufgeführt ist senden Sie diese bitte an unseren Support.

Wir erweitern diese Seite nach und nach, je nach eintreffenden Anfragen, die Meldungen sind nicht sortiert.

Gerät nicht im Leerlauf:

Sie haben die SIM Software nicht verbunden.

Gert nicht im Leerlauf

Lösung:

Klicken Sie auf den Button:

erst wenn die grüne LED leuchtet ist die SIM Software mit der Steuerung verbunden

2. Meldung **E-Stop nicht eingestellt**

ESTOP_nicht

Lösung:

Überprüfen Sie die Einstellungen des Not Aus Signales. Nehmen Sie die Einstellungen vor, so wie Sie Ihre Maschine / Steuerung verdrahtet haben.

- Wir nehmen immer bei unseren Steuerungen immer den Eingang 0 und das Häkchen bei Umgekehrt setzen.

3. **Kein Code geladen**

GCODE

Lösung:

Laden Sie einen Din Code

4. Kann nicht in dieser Zeile beginnen

Zeile

5.

Value **"Max Find Distance!" must be > 0!**

Diese Meldung tritt bei Plasma Anwendungen auf.

Zero

Lösung:

Tragen Sie unter Max.Taster Abstand - die maximale Suchstrecke ein, die Sie benötigen um die Oberfläche des zu schneidenden Materials zu finden.

6.

"Homing can't be executed. Error E/A Signal nicht zugewiesen

Homing

Sie wollen eine Referenzfahrt durchführen und erhalten die obengenannte Meldung?

Lösung:

Weisen Sie jeder aktivierten Achse auch einen Referenzschalter zu. Achten Sie auf Achsen die Sie nicht verwenden. Ist eine Achse aktiviert muss auch ein Referenzschalter aktiviert und zugewiesen sein.

Homing1

7. **Gerät nicht im E-Stop**

Sie möchten in den Geräte Einstellungen der SIM Software und erhalten diese Meldung

ESTOP_1

Lösung:

Deaktivieren Sie die SIM Software

Denn wenn Sie die Software aktiviert haben können keine wesentlichen Einstellungen geändert werden. Wir raten auch bei großen Änderungen die SIM Software einmal neu zu starten.

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:26 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:39:15 UTC by Admin