

Bremswiderstand anschließen

Wie schließe ich einen Bremswiderstand an

Warum benötige ich einen Bremswiderstand?

Wir brauchen einen externen Bremswiderstand in entsprechender Größe wenn unsere Maschine beim abbremsen einer Achse oder Spindel zu viel Energie erzeugt die durch den Internen Bremswiderstand nicht mehr verarbeitet werden kann.

Passende Produkte

Bremswiderstand 4 KW

Bremswiderstand 4 KW

Artikelnummer: DS4000W68R

[Zum Produkt →](#)

Bremswiderstand 3 KW

Bremswiderstand 3 KW

Artikelnummer: IDS3000W15R

[Zum Produkt →](#)

Wo schließen wir bei einer B2/B3 Endstufe den Bremswiderstand an?

bremswiderstand_(1)

Anschluss

Schließen Sie den Widerstand an den Klemmen P und C an. Welches Kabel wo angeschlossen wird spielt hier keine Rolle.

Stellen Sie sicher das die Brücke zwischen P und D entnommen wird.

Für einen Bremswiderstand 500 Watt 100 Ohm werden die Parameter

P1 - 52 = 100 (Ohm)

P1- 53 = 500 (Watt)

eingetragen

[Video auf YouTube ansehen](#)

Anleitung B2

Drücken Sie dazu einmal auf die Taste Mode.

Es erscheint im Display P0-00

Nun drücken Sie Taste Shift - es erscheint im Display vorne eine 1 also P1-00

Nun drücken Sie die Pfeil Taste raus so lange bis Sie P1-52 sehen. Drücken Sie um den eingestellten Wert angezeigt zu bekommen die Taste Set.

Tragen Sie nun den OHM Wert ein, also die 100. Die können auch die Stellen mittels Shift Taste direkt anwählen. Nach richtiger Eingabe drücken Sie die Taste Set um den Wert zu speichern.

Gehen Sie nun wie bereits geschrieben in den Parameter P1-53 um die Watt Zahl einzutragen.

Revision #1

Created 2026-09-03 10:47:04 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 18:43:21 UTC by Admin