

DCDC Wandler

Wir haben einen speziellen DC-DC Wandler im Programm mit dem wir aus einem 0-10 Volt Signal ein 0-5 Volt Signal umwandeln.

Wir haben einen speziellen DC-DC Wandler im Programm mit dem wir aus einem 0-10 Volt Signal ein 0-5 Volt Signal umwandeln.

DCDC_Platine

Platine

Schließen Sie die 0-10 Volt der CSMIO an den beiden Klemmen an.
Wichtig ist hier das Sie das GND und 0-10 Volt nicht vertauschen.

OUT

Anschluss Sollwert der CSMIO

Die Stromversorgung der Platine erfolgt an den Klemmen unten rechts.
Legen Sie hier 24 Volt an. Die Baugruppe benötigt nur wenige mA.

Lassen Sie sich nicht verunsichern: Der Aufdruck 20A ist für eine andere Anwendung.

Stromversorgung_(1)

Stromversorgung

Passende Produkte

DCDC Wandler
DCDC Wandler

Artikelnummer:
DCDC_Wandler

[Zum Produkt →](#)

Anschluss Ihrer Baugruppe mit 0-5 Volt unten links

PIN3 - GND ist die Klemme für Ihre Masse

PIN 4 - 0-5 Volt ist die Klemme für Ihren Eingang.

Funktion: Wenn Sie mit der CSMIO einen analogen Wert von max. 10 Volt ausgeben, wird das Gerät max. 5 Volt ausgeben. So können Bauteile mit 0-5 Volt Sollwert mit der CSMIO betrieben werden.

Ausgang

Ausgang 0-5Volt

Revision #1

Created 2026-09-03 10:48:29 UTC by Admin

Updated 2026-09-04 19:40:22 UTC by Admin