Spannungsverteiler

Die wichtigste Baugruppe im Schaltschrank

Wir haben unterschiedliche Spannungsverteiler
- nur 24 Volt Spannungsverteiler

Passende Produkte

Spannungsverteiler 26 fach V2.0

Spannungsverteiler 26 fach V2.0

Artikelnummer: 25412589_1

Zum Produkt →

Downloads

- Kleinste Ausführung

Die nächste Ausbaustufe wäre der Spannungsverteiler 24 Volt und 230 Volt

Downloads

- Anschlussplan 24 und 230 Volt Spannungsverteiler

Weiter geht es mit dem Spannungsverteiler 24 und 230 Volt mit LED Anzeige,
hier kann sofort richtig abgelesen werden wie hoch die DC Spannung ist. Stellen Sie ggf. das Netzteil richtig ein.

Passende Produkte

Spannungsverteiler 26 fach V2.0 230 Volt mit LED Anzeige

Spannungsverteiler 26 fach V2.0 230 Volt mit LED Anzeige

Artikelnummer:
25412589_230_LED

Zum Produkt →

Downloads

- Anschlussplan_mit_Anzeige

Eine weitere Ausbaustufe ist der Spannungsverteiler mit Lüftersteuerung.
Ohne eine weitere Baugruppe kann der Lüfter im Schaltschrank gesteuert werden

Passende Produkte

Spannungsverteiler 26 fach V2.0 230 Volt mit LED Anzeige und Lüftersteuerung

Spannungsverteiler 26 fach V2.0 230 Volt mit LED Anzeige und Lüftersteuerung

Artikelnummer:
25412589_230_LED_L

Zum Produkt →

Technische Daten: 24VDC Spannungsverteiler: je 26 Klemmen für +24V und für GND 230VAC Spannungsverteiler: je 12 Klemmen für PE, N und L NotAus-Kette: integriert LED-Anzeigen: - 3-stellige 7-Segment LED-Anzeige, Ziffernhöhe = 15mm - LED für 24VDC - LED für die NotAus-Kette - LED für den Relaiszustand zur Lüftersteuerung Relais zur Lüftersteuerung: 2 Schließer, voneinander getrennt Belastbarkeit beider Relaiskontakte: max. 230VAC / 5A Speisung für die LED-Anzeige und Relaissteuerung: über 24VDC am Spannungsverteiler Stromverbrauch: - ohne eingeschaltetem Relais = ca. 21mA - mit eingeschaltetem Relais = ca. 49mA Gewicht: ca. 383g Maße ca.: L = 72mm, B = 76mm, H = 64mm Gehäuse: aus Kunststoff, geeignet zum Einbau auf Hutschiene 35mm Parametereinstellung: über 3 Taster Wahlweise Anzeige: Speisespannung [V] oder Temperatur in [°C] (per Tasterdruck umschaltbar) Einstellbarer Temperaturbereich zur Lüftersteuerung: 1°C bis 99°C Auslieferungszustand: Anzeige: Spannung Relais zur Lüftersteuerung: Eingestellte Parameter zur Lüftersteuerung: Bleiben nach erneutem Einschalten des Gerätes erhalten.

Bedienung:
Zur Bedienung der Anzeige sowie zur Parametereinstellung dienen 3 Taster: - Menu - Pfeil nach oben - Pfeil nach unten Die Spannung wird mit 3 Ziffern in der Form 24.0 angezeigt (2 Stellen + 1 Nachkommastelle). Die Temperatur wird in der Form 26° angezeigt (2 Stellen + Gradzeichen). Anzeigenbedienung im Betriebszustand: Anzeigenumschaltung zwischen Spannung und Temperatur: • Ein Druck auf die Taste Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten Einstellung der Parameter zur Lüfterregelung: 1. Lüftersteuerung ein- oder ausschalten: • Taste Menu drücken: - kurze LED-Anzeige con als Zeichen für „controller“. - anschließen springt die Anzeige auf OFF oder On um, je nachdem, ob die Lüftersteuerung aus- oder eingeschaltet ist • Tastendruck auf Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten schaltet die Lüftersteuerung ein oder aus. Die Anzeige signalisiert den Zustand mit On oder OFF 2. Unteren Temperaturwert (zur Ausschaltung des Lüfters) einstellen: • Taste Menu erneut drücken: - der Temperaturwert zum Ausschalten des Lüfters wird angezeigt (Unterer Temperaturwert) • über den Tastendruck auf Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten lässt sich der Temperaturwert einstellen 3. Oberen Temperaturwert (zur Einschaltung des Lüfters) einstellen: • Taste Menu erneut drücken: - Der Temperaturwert zum Einschalten des Lüfters wird angezeigt (Oberer Temperaturwert) • über den Tastendruck auf Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten lässt sich der Temperaturwert einstellen 4. Rücksprung zum Betriebsmodus: • Taste Menu erneut drücken: - die Anzeige zeigt kurz dIS als Zeichen für Display an. Danach springt die Anzeige auf den Betriebszustand um und zeigt die aktuelle Spannung oder die aktuelle Temperatur an. Die Einstellung der Lüftersteuerung ist damit abgeschlossen.

Downloads

- Spannungsverteiler_mit_Luefter

Wer einen Schalter am Schaltschrank hat, benötigt eine gewisse Schaltung. Diese haben wir auf den Spannungsverteiler mit Schaltfunktion mit eingebaut

Passende Produkte

Spannungsverteiler 26 fach V2.0 230 Volt mit Schaltfunktion

Spannungsverteiler 26 fach V2.0 230 Volt mit Schaltfunktion

Artikelnummer: 25412600

Zum Produkt →

Downloads

- Spannungsverteiler_V2_Taster_Schalter

Wir denken mit unseren Spannungsverteiler kann jeder seinen Schaltschrank sauber und übersichtlich aufbauen. Egal welche Bauform für Sie die richtige Anwendung ist.

417475305_909394174519160_6763674698331370927_n

Ein weiterer Spannungsverteiler ist unsere Optionskarte

ohne Zentralschmierung_(1)

Eine weitere Ausbaustufe ist die Optionskarte mit Zentralschmierung

mit Zentralschmierung_(1)

Downloads

- Laden Sie sich hier die Anleitung herunter

Passende Produkte



Artikelnummer:
125478545_4.2

Optionskarte ohne Zeitschaltuhr

Optionskarte ohne Zeitschaltuhr

Artikelnummer:
125478545_4.3

Revision #1
Created 2026-09-03 10:47:45 UTC by Admin
Updated 2026-09-04 19:17:45 UTC by Admin